

LEXMARK Optra S1250 常見問題

列印亂碼

1. 先按 STOP, 暫停列印。
2. 開啟印表機視窗 (點選螢幕右下角印表機圖示或點選→開始→設定→印表機→LEXMARK Optra S1250)。
3. 若印表機視窗內有列印文件, 則點選→印表機→除去列印文件 (或按 Alt 鍵 + G 鍵)。
4. 主機、印表機重開機。

印表機卡紙

1. 訊息代碼 200、201. .請打開印表機上方前門, 取出碳粉匣, 清除夾紙後按 “GO” 繼續列印。
2. 訊息代碼 202.請打開印表機後門, 取出碳粉匣, 清除夾紙後按 “GO” 繼續列印。
3. 訊息代碼 24?.?代表夾紙之送紙匣, 請打開送紙匣並清除夾紙後按 “GO” 繼續列印。

Toner Lower

表示碳粉快用完了, 請先取出碳粉匣搖一搖, 一直到印出的字不清楚後, 才更換碳粉。

Change Tray 1~3

表示紙匣內並無列印所要求之紙張, 請按 “Menu”, 直至第二行出現 “Reset Printer” 後再按 “Select”。

Load Manual

即要求手動送紙, 請打開手動送紙匣 (前門), 放入所需之紙張, 或按 “Menu”, 直至第二行出現 “Reset Printer” 後再按 “Select”。

Power Saver

請將印表機關掉, 重開即可。